

Functieverklaring van de toetsen



- ⓘ Tijdens een oproep: met 1 druk op deze toets wordt het gesprek geactiveerd. Door tijdens het gesprek nogmaals op deze toets te drukken beëindigt men het gesprek. Monitor in rust:
Een korte druk activeert de monitor-bewakings functie.
Als deze toets 5 seconden lang wordt ingedrukt schakelt de monitor zich uit.
- ⏻ Tijdens een gesprek kan met deze toets worden omgeschakeld naar half-duplex. Indrukken is spreken, loslaten is luisteren.
- ⏻ Optietoets (afhankelijk van geconfigureerde optie):
In rust, activeren van het potentiaal vrije contact tussen aansluiting PA en PB. Tijdens het gesprek, activeren van het BUS relais SAR-2Plus.
- ⊕ Activeert het beeld (SPY) wanneer de monitor in stand-by stand staat. Door opnieuw de zelfoproep toets te bedienen, activeert men ook het gesprek en kan men de deur openen. De zelfoproep functie dient wel geactiveerd zijn in het buitendeurpaneel.
- 🔑 De monitor in stand-by:
Een korte druk activeert een normale oproep naar de portiersmodule.
Toets ingedrukt houden voor 5 seconden activeert/deactiveert de dokters functie.
Tijdens een oproep en tijdens het gesprek activeert men met een korte druk de deuropener. Toets **A** brand **groen** als de dokters functie actief is.

Beschrijving werking:

Oproep ontvangen: het oproep signaal is 5 seconden lang (3X) hoorbaar.

Toetsen **A** en **E** zullen beide knipperen, na het oproepsignaal zullen de toetsen **B**, **C** en **D** blauw oplichten.

Na 5 seconden stopt het signaal. Het beeld verschijnt voor max. 45 seconden en u ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.

Binnen 45 seconden nadat er beeld is kunt u te alle tijde het spreken/luisteren activeren met toets **A**.

Geen gesprek gewent: doe niets. Het beeld gaat na max. 45 seconden vanzelf uit.

Geen gesprek gewent wel deur openen: druk kort op toets **E**. U hoort een signaal, de deur gaat open. Het beeld zal na enige tijd vanzelf weer uit gaan.

Contact gewent: Druk EENMAAL KORT op toets **A**. De toets licht groen op en u kunt zonder verder iets te doen maximaal 1½ minuut spreken/luisteren zonder verder een handeling te hoeven verrichten.

De deur openen tijdens een gesprek: Druk tijdens het gesprek kort op toets **E**. U hoort een signaal en het beeld valt even weg, de deur gaat nu open. Het beeld zal na enige tijd vanzelf verdwijnen of druk kort op toets **A**.

Spreken/luistern bij veel lawaai: Mocht er teveel omgevingslawaai bij de entree zijn (bijvoorbeeld van verkeer) dan zal het geluid van buiten af voorrang krijgen en bent u niet meer hoorbaar. In dat geval schakelt u over naar indrukken om te spreken en loslaten om te luisteren. Druk ZOLANG U WILT SPREKEN op de toets **B** om te spreken. Laat los om te luisteren. Tevens verschijnt op het scherm een symbool dat deze functie aangeeft. Om de deur te openen druk op toets **E** of druk op toets **A** om de oproep te beëindigen

Kijken (spion functie): Druk kort op toets **D**. Het beeld verschijnt. Spreken/luister en deur openen is NIET mogelijk.

Etagebel (indien aangesloten): Er klinkt een afwijkend signaal uit de monitor maar er verschijnt GEEN BEELD. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Tijdens een gesprek zal dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.